



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Intra-conduit semi-modulaire

ÉQUIPEMENT DE BASE

Compartiment à piles servant d'interrupteur Marche/Arrêt
 Commutateur à bascule (intégrée dans le couvercle du compartiment à piles), programmable comme sélecteur de programme, interrupteur Marche/Arrêt, contrôle du volume, contrôle de la sonorité, Baisse du niveau du signal anti-acouphènes
 Signaux sonores/mélodies dépendants du niveau sonore (activables/désactivables) pour signaler une tension faible de la pile, changement de programme, contrôle du volume, fonction d'activation/de désactivation
 Délai de démarrage Audiomatic (B) (activable/désactivable)
 Filtre d'écouteur HF 3 Black ou HF 4 Black
 Filtre de microphone Microsafe
 Aimant de maintien de la pile et tige de remplacement

OPTIONS



Streamer audio Smart Connect
 Télécommande Smart Remote
 Télécommande Smart Key
 Smart Connect App, avec AudioDirSelect
 Smart Remote App, avec AudioDirSelect
 AutoPhone Set

CÂBLES DE PROGRAMMATION ET ADAPTATEUR

Câble pour interface HiPro, droite	N° d'art. 029 44 986
Câble pour interface HiPro, gauche	N° d'art. 029 44 994
Câble pour interface Noah-Link, droite	N° d'art. 106 02 843
Câble pour interface Noah-Link, gauche	N° d'art. 106 02 842
Adaptateur pour câble HiPro et Noah-Link	N° d'art. 072 02 901

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

32 canaux de traitement des signaux / 16 canaux de fréquence
 16 canaux AGC / 16 canaux MPO
 6 programmes auditifs
 > MusicSelect
 > ZearPhone (condition préalable: options Wireless et AutoPhone)
 Data Logging
 Système sans fil (optionnel)
 > AudioLink
 > Synchronisation binaurale
 > Audio streaming sans fil


TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-Larsen
 Gestion de bruit
 > Réduction adaptative des bruits de fond
 > Filtre de Vienne
 > Réduction adaptative du bruit du vent
 > Suppresseur d'impulsions
 > Adaptation automatique à la situation
 > Selectronic
 Système multi-microphones AudioTronic
 > Direction statique
 > Automatique
 > Adaptative
 > Langage 360
 > AudioSpot (Prérequis AudioLink)
 Concept de fréquence et de dynamique
 > TRC S
 > Compression sélective en fréquence
 > Fonction HiFi
 > Sound Upgrade (en mode d'opération Audio streaming sans fil)
 Programmable fonction acouphènes


FONCTIONS AUTOMATIQUES

Comfort365
 Acclimatic intelligente
 Comformatic

PLAGES D'ADAPTATION



Plage d'adaptation 50 dB



Plage d'adaptation 55 dB

B = Brevet

Pour plus d'informations sur les différentes fonctions, consultez notre site Web www.audioservice.com

Ida 12 G4

Gain 50 dB





NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM

Entrée = 90 dB



GAIN MAXIMUM

Entrée = 50 dB

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾



IEC 60118-0²⁾



INFORMATIONS TECHNIQUES

NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM

En crête entrée 90 dB	118 dB	128 dB
1 600 Hz (RTF)	110 dB	118 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	112 dB	115 dB

GAIN MAXIMUM

En crête entrée 50 dB	50 dB	60 dB
1 600 Hz (RTF)	41 dB	48 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	43 dB	46 dB
Gain de référence	34 dB	41 dB

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

Type de pile	312	312
Durée de vie de la pile en heures	140	140
Bande passante	100 – 9 500 Hz	100 – 9 500 Hz
Consommation électrique de la pile (consommation électrique)	0,80 mA	0,80 mA
Niveau de bruit équivalent	19 dB	20 dB
Générateur de bruit bande large	70 dB	
Distorsion		
500 Hz	2%	3%
800 Hz	1%	2%
1 600 Hz	2%	3%

¹⁾Mesures techniques faites avec coupleur 2cc - IEC 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

²⁾Mesures techniques faites en simulateur d'oreille - IEC 60118-0



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement lié aux petites pièces.

Cet appareil ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les handicapés mentaux.



	IEC 60118-7:2005 ¹⁾ ANSI S3.22-2009 ¹⁾	IEC 60118-0 ²⁾
NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM		
Entrée = 90 dB		
GAIN MAXIMUM		
Entrée = 50 dB		
INFORMATIONS TECHNIQUES		
NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM		
En crête entrée 90 dB	118 dB	128 dB
1 600 Hz (RTF)	110 dB	118 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	112 dB	115 dB
GAIN MAXIMUM		
En crête entrée 50 dB	55 dB	65 dB
1 600 Hz (RTF)	45 dB	53 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	43 dB	46 dB
Gain de référence	43 dB	46 dB
ÉQUIPEMENT TECHNIQUE		
Type de pile	312	312
Durée de vie de la pile en heures	124	124
Bande passante	100 – 9 500 Hz	100 – 9 500 Hz
Consommation électrique de la pile (consommation électrique)	0,90 mA	0,90 mA
Niveau de bruit équivalent	19 dB	20 dB
Générateur de bruit bande large	75 dB	
Distorsion		
500 Hz	2%	3%
800 Hz	1%	2%
1 600 Hz	2%	3%

¹⁾Mesures techniques faites avec coupleur 2cc - IEC 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

²⁾Mesures techniques faites en simulateur d'oreille - IEC 60118-0



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement lié aux petites pièces.

Cet appareil ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les handicapés mentaux.

Les plages de réglage et autres possibilités de programmation figurent dans la simulation des systèmes auditifs sous Connexx 8.2, AudioFit 8.2 ou version supérieure.